

电缆工艺卡

1. 电缆名称：外置手轮电缆
2. 适应范围：K10Mi、K1000 系统配 HT-941-100 外置手轮

外置手轮	功能	手轮部分				LED 指示		倍率选择			轴选择				COM	外壳
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		信号	5V	0V	A	B	24V	0V	X 1	X 10	X 100	X 轴	Y 轴	Z 轴	4 轴	
线色	红	黑	黄	白	透明	浅紫	浅绿 / 黑	浅蓝 / 黑	透明 / 黑	棕	橙	浅蓝	深蓝	紫	FG	
连线		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
焊线管脚	T											12	13	13	15	外壳
	M	11	7	5	6	8	10	1	2	3	12	13	14	14		
	M4													9		
信号		5V	0V	HA	HB	24V	0V	× 1	× 10	× 100	HX	HY	HZ	H4	24V	FG
DB15 孔（接 K10Mi 系统 XS41、K1000 系统 XS61）																

- 注：**
- 一. K1000T/1000M/1000M4 系统的焊线都不一样，K10Mi 系统与 K1000M 系统焊线一样.
 - 二. 未接的线必须剪去裸铜，再单个包好，不可触碰其他线路、元件和外壳，以免短路.